

## Yuasa REW45-12 Industrial VRLA Battery

### Spezifikationen

Nennspannung (V)	12
10-minütige Konstant-Leistungs-Entladerate bis 9,6V bei 20°C (Watt pro Block)	252
10-minütige Konstant-Leistungs-Entladerate bis 1,6V bei 20°C (Watt pro Zelle)	42
20-stündige Kapazität bis 10,5V bei 20°C (Ah)	8
10-stündige Kapazität bis 10,8V bei 20°C (Ah)	6.96

### Abmessungen

Länge (mm)	151 (±0.5)
Breite (mm)	64 (±0.5)
Höhe (mm)	94 (±0.5)
Höhe über den Anschlüssen (mm)	97,5 (±0.5)
Gewicht (kg)	2.7

### Anschlusspol Typ

Faston - Steckanschluss (JST, wenn angegeben)	6.35
---	------

### Betriebstemperatur-bereich

Lagerung (in voll geladenem Zustand)	-15°C-+45°C
Ladung	-15°C to +45°C
Entladung	-15°C to +45°C

### Lagerung

Selbstentladung pro Monat bei 20°C in % (ca.)	3
---	---

### Gehäusematerial

Standard	ABS (UL94:HB)
----------	---------------

### Ladespannung

Schwebeladespannung bei 20°C (V)/Block	13.65 (±1%)
Schwebeladespannung bei 20°C (V)/Zelle	2.275 (±1%)
Ladespannungskompensationsfaktor bei Schwebeladung bei Abweichungen von der Standardtemperatur 20°C (mV)	-3
Starkladespannung bei 20°C (V)/Block	14.5 (±3%)
Starkladespannung bei 20°C (V)/Zelle	2.42 (±3%)
Ladespannungskompensationsfaktor bei Starkladung bei Abweichungen von der Standardtemperatur 20°C (mV)	-4

### Ladestrom

Ladestrombegrenzung bei Schwebeladung (A)	No limit
Ladestrombegrenzung bei Starkladung (A)	2

### Maximaler Entladestrom

1 Sekunde (A)	105
1 Minute (A)	42

### Impedanz


Gemessen bei 1kHz (mΩ)	24
------------------------	----

### Gebrauchsdauer und Standards

EUROBAT-Klasse: General Purpose	6-9
YUASA-Gebrauchsdauer bei 20°C (Jahre)	biz zu 10



### Layout



### Zertifikate von Unabhängigen Institutionen

ISO 9001 - Quality Management System  
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.



### Sicherheit

#### Einbau

Kann in beliebiger Lage installiert und betrieben werden, außer dauerhaft über Kopf.

#### Tragegriffe

Batterien nicht dauerhaft an den Tragegriffen hängend installieren (wo vorhanden).

#### Ventile

Um den Gasdruck auszugleichen, ist jede Zelle mit einem Niederdruckventil ausgestattet, das nach dem Öffnen wieder schließt.

#### Gasung

VRLA Batterien setzen Wasserstoffgas frei, das in Verbindung mit Luft eine explosive Mischung bilden kann. Die Batterien dürfen deshalb nicht in gasdichten Gehäusen gelagert oder betrieben werden.

#### Entsorgung

Yuasa VRLA Batterien müssen am Ende ihrer Gebrauchsdauer gemäß den lokalen und nationalen Gesetzen und Richtlinien entsorgt werden.



Ausstellungsdatum: 24/05/2018 - E&EO

# Yuasa Technical Data Sheet



## Yuasa REW45-12 Industrial VRLA Battery

### Specifications

Nominal voltage (V)	12
10m rate Constant Power (Typ) to 9.6V at 20°C (W/Block)	252
10m rate Constant Power (Typ) to 1.6V/cell at 20°C (W/Cell)	42
20-hr rate Capacity to 10.5V at 20°C (Ah)	8
10-hr rate Capacity to 10.8V at 20°C (Ah)	6.96

### Dimensions

Length (mm)	151 (±0.5)
Width (mm)	64 (±0.5)
Height (mm)	94 (±0.5)
Height over terminals (mm)	97,5 (±0.5)
Mass (kg)	2.7

### Terminal Type

FASTON - Quickfit / release (JST where stated)	6.35
--	------

### Operating Temperature Range

Storage (in fully charged condition)	-15°C to +45°C
Charge	-15°C to +45°C
Discharge	-15°C to +45°C

### Storage

Capacity loss per month at 20°C (% approx.)	3
---	---

### Case Material

Standard	ABS (UL94:HB)
----------	---------------

### Charge Voltage

Float charge voltage at 20°C (V)/Block	13.65 (±1%)
Float charge voltage at 20°C (V)/Cell	2.275 (±1%)
Float Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-3
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Block	14.5 (±3%)
Cyclic (or Boost) charge Voltage at 20°C (V)/Cell	2.42 (±3%)
Cyclic Chg voltage tmp correction factor from std 20°C (mV)	-4

### Charge Current

Float charge current limit (A)	No limit
Cyclic (or Boost) charge current limit (A)	2

### Maximum Discharge Current

1 second (A)	105
1 minute (A)	42

### Impedance


Measured at 1 kHz (mΩ)	24
------------------------	----

### Design Life & Approvals

EUROBAT Classification: General Purpose	6 to 9
Yuasa design life at 20°C (yrs)	up to 10



### Layout



### 3rd Party Certifications

ISO9001 - Quality Management Systems  
UNDERWRITERS LABORATORIES Inc.

## Safety

### Installation

Can be installed and operated in any orientation except permanently inverted.

### Handles

Batteries must not be suspended by their handles (where fitted).

### Vent valves

Each cell is fitted with a low pressure release valve to allow gasses to escape and then reseal.

### Gas release

VRLA batteries release hydrogen gas which can form explosive mixtures in the air. Do not place inside a sealed container.

### Recycling

YUASA's VRLA batteries must be recycled at the end of life in accordance with local and national laws and regulations.

